

➤ SUPRA



Omschrijving

Het SUPRA noodverlichtingsgamma is revolutionair! Verminder drastisch de noodzaak tot onderhoud van uw noodverlichting. De SUPRA 10PHA bevat niet langer batterijen maar super condensatoren die een autonomie garanderen van 1 uur na slechts 3 uur opladen!

Het laadproces van de super condensatoren wordt met precisie elektronisch geregeld om hun levensduur te optimaliseren. Wanneer ze volledig zijn opgeladen volstaat slechts een zeer kleine onderhoud stroom om hun volle capaciteit te behouden.

Aangezien er geen temperatuurgevoelige batterijen aanwezig zijn kunnen wij, na uitgebreide tests, confirmeren dat het toestel gedurende 10 jaar onderhoudsvrij en bij temperaturen van -40°C tot +65°C correct blijft functioneren!

De kwaliteit van dit toestel is dusdanig hoog dat een garantie biedt van 10 jaar!

Technische gegevens

- ▷ Voedingsspanning: 220-240V / 50-60 Hz
- ▷ Maximaal opgenomen vermogen: 6W
- ▷ Permanent of Niet Permanente werking.
- ▷ Spanningsbron in nood modus: super-condensatoren
- ▷ (Her)Laadtijd: 3 uur
- ▷ Autonomie: 1 uur
- ▷ Beschermingsgraad: IP65-IK08
- ▷ Test: Automatisch en via drukknop
- ▷ Normeringen: EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
- ▷ Lichtbron: witte LED's
- ▷ Lichtopbrengst: 250 lumen in Permanente mode, 90 lumen in nood modus
- ▷ Werkingstemperatuur: van -40°C tot +65°C
- ▷ Relatieve omgevingsvochtigheid: tot 95%
- ▷ Afmetingen: 363 x 145 x 73 mm
- ▷ Gewicht: 1012 gr.
- ▷ Garantie: 10 jaar

